

①パネル表面の砂塵を純水で洗い流します。



②ゴムワイパーで水気を切ります。



③アイロンリムーバー-200m L/枚を塗布し全体に広がります。



④還元反応が始まり赤紫色に変化するまで様子を見ます。



⑤ブラシ等で攪拌しガラス面に刺さった鉄粉を除去します。



⑥純水で洗い流します。



⑦ゴムワイパーで水気を切って完了です。



<注意事項>

- 1.出来るだけ純水をご使用下さい。
- 2.散水ノズルまたは低圧の洗浄機等をご使用下さい。
- 3.還元反応時間はパネル表面温度により差があります。適正温度は20℃～50℃です。
- 4.汚れ落ちが悪い場合は③以降を再度実施して下さい。

 STAKAYA

エスタカヤ電子工業株式会社